

Graetz

Linea Firenze.

GR32F1650

32" HD LED SMART ANDROID 11

8053288530693

NOME MODELLO

EAN

Nel 2022 Graetz lancia il nuovo modello GR32F1650, il fratello emancipato del GR32F1600, siamo passati all'Android 11.

Questo 32" offre la possibilità, di godere di tutti i contenuti Web, una volta connesso alla rete di casa, del proprio locale o dell'ufficio. Si potranno scaricare numerose App ma potrai continuare a visualizzare i canali DVB-T2 e quelli Satellitari. Infine, grazie all'attacco VESA, potrai anche scegliere di appenderlo alla parete, proprio come un quadro.



SCHEDA MADRE	13AT510	
PANNELLO	Tipo di Pannello	32" LED
	Luminosità	250 cd/m2 (Maks)
	Risoluzione Aspetto	1366 x 768 16:9
	Contrasto	3000:1
	Angolo di Visione	178°
	Dimensione Schermo	32" 80 cm (diagonale)
	Colore	16,7 M
SISTEMA OPERATIVO	ANDROID™ 11	
FREQUENZA	AC 180 - 240 V — 50 60Hz	
ALTRO	VESA	100 x 100 mm
ACCESSORI	Manuale Utente Telecomando 2 x Pile (AAA) Stand Viti	
EFFICIENZA ENERGETICA	F	
DIMENSIONE	Confezione	800 x 128 x 520 mm
	Prodotto (L x L x A)	732 x 206 x 479,8 mm (con stand) 732 x 85,2 x 434,8 mm (senza stand)
PESO	Peso Unitario	4,9 KG (lordo) 3,6 KG (netto)
SISTEMA TV	ATV	Video & Suono : PAL SECAM , DK BG I
		Range di Ricezione: 44 MHz ~ 870 MHz
		Memorizzazione dei Canali: 256
		Impedenza di Ingresso: 75 Ω
	DVB - C	Modulazione - 16QAM,64QAM,128QAM,256QAM
		Memorizzazione dei Canali: 2000
	DVB - T	Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,16QAM,64QAM
		Memorizzazione dei Canali: 2000
	DVB - T2	Modulazione - QPSK:16QAM, 64QAM,256QAM
		Receive Channel: 2000
DVB - S S2	Modulazione - COFDM 2K/8K, QPSK,8PSK	
	Interruttore LBN e di Comando- Auto/13V/18V/OFF	
	Output 500mA@Max ; 22KHz	
	Receive Channel: 10000	
		DiSEqC 1.0-1.1-1.2-1.3 compatible
SISTEMA VIDEO	MPEG-2,MPEG-4, AVC/H.264, H.265, HEVC MAIN 10	
SISTEMA AUDIO	MPEG,-1, MPEG-2 (layer ½), AAC, Dolby ACE, Dolby Digital Plus	
INGRESSI VIDEO	HDMI & Component: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p; AV: PAL NTSC- 1.0 VP-P ± 10%	
INGRESSI AUDIO	AV/Component Audio : Mini RCA Input 0.2 ~ 2.0 VRMS	

USCITE AUDIO	Frequenza di Risposta: 100Hz ~ 15KHz @ ±3dB (1KHz, 0dB segnale di comando) Max Potenza di Uscita: 2 x 8W (8 Ω)/2x 10W (6 Ω) THD+N<10%@1KHz for (Ingresso Audio: 0.5 VRMS) — 2 x 8mW (32 Ω) THD+N<10%@1KHz Cuffie	
CONSUMO	TV ACCESO (Modalità SDR)	31,1 W
	STANDBY	0,4 W
FUNZIONI BASE	Parental Control Aggiornamento di Sistema Modalità Hotel (Opzionale) Sottotitoli Blocco EPG Orologio & Sveglie Timer Auto Spegnimento CI Lingua Audio Riduzione Rumore Miglioramento segnale debole	
CONNESSIONI (Input)	VGA: 1 x VGA	
	DTV & ATV (Opzionale): 1 x RF	
	TV Sat (Opzionale): 1 x F	
	USB: 2 x USB	
	HDMI: 3 x HDMI	
	Component / AV Audio & Video: 3 x RCA (Nero) 1 x Mini RCA (Nero)	
CONNESSIONI (Output)	Ethernet: 1 x RJ45	
	Ingresso CI (Opzionale): 1 x Ingresso CI (Nero)	
	PC Audio: 1 x Mini RCA (Nero)	
	Auricolari: 1 x Connettore Mini RCA (Nero)	
OSD LINGUE	SPDIF: 1 x Ottico	
	Albanese Arabo Bosniaco Bulgaro Ceco Croato Danese Estone Finlandese Francese Greco Inglese Italiano Lettone Lituano Macedone Norvegese Olandese Persiano Polacco Portoghese Romeno Russo Serbo Slovacco Sloveno Spagnolo Svedese Tedesco Turco Ucraino Ungherese	
APPLICAZIONI SMART	Pre-Installate In Evidenza	App Store Weather Miracast YouTube Chrome Netflix Facebook Spotify
	Web Browser	Chrome
	Google Play Store	
INTERNET	Wi-Fi Interno (IEEE 802.11b/g/n) Ethernet (10/100 Mbps)	
PROCESSORE	CPU	Quad Core (ARM Cortex A55)
	GPU	Mali470MP2
MEMORIA	RAM	1 GB
	ROM	8 GB
PRODUZIONE	Novembre 2022	